展开：560*188mm
单面：80*94mm

正面

Wurkkos

User manual
Model HD12



CE RoHS

Wurkkos HD12 is a powerful mini right angle flashlight for indoor use and outdoor activities like camping, hiking, fishing etc. Power by an AA or 14500 rechargeable Li-ion battery.

ANSI/NEMA FL1 Chart (14500 LI-ION battery)

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
Luminous Flux [lm]	White	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	Red	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
Runtime [h]	White	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	Red	-	53h	7h	1h	-	-
Beam Distance [m]	White	4m	13m	40m	66m	105m	-
	Red	-	-	9m	15m	-	-
Peak Intensity [cd]	White	5cd	43cd	398cd	1100cd	2750cd	-
	Red	-	-	21cd	56cd	-	-

ANSI/NEMA FL1 Chart (AA alkaline battery)

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
Luminous Flux [lm]	White	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	Red	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
Runtime [h]	White	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	Red	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
Beam Distance [m]	White	-	9m	19m	34m	44m	-
	Red	-	-	4m	10m	-	-
Peak Intensity [cd]	White	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	Red	-	-	4cd	25cd	-	-
Impact Resistance	1m / 3.28 ft.						
Water Resistance	IP68						
Charging Specification	USB-C port, input/output 5V 1A						
Note	The above mentioned parameters are based on tests according to International Flashlight testing standards (ANSI/NEMA FL1) using a 800mAh 14500 Li-ion battery and AA alkaline battery in our laboratory. Results may vary with different batteries or under different environmental conditions.						

Specifications

- Emitter: High-quality LEDs
- Operating voltage: 1.2V – 4.2V
- Battery options: 1x14500 or 1xAA
- Driver: Boost constant current driver
- Dimension: 84.4mm (length) x24.4mm x23mm
- Weight: 48 grams (without battery)
- Flashlight body: Aerospace grade 6061 grade aluminum alloy
- Water resistance i.a.w. IP68
- Automatic Step-down: Turbo mode steps down to High mode automatically to prevent overheating.
- Electronic reverse polarity protection from improper battery
- Advanced Temperature Regulation (ATR) technology

Operation Instructions



Battery Installation

Unscrew the tail cap to insert 1*AA or 1* 14500 battery with the anode side (+) towards the head, then screw the tail cap back on.

Power Indicator

The indicator in the side switch shows the power status for 5 seconds after turning the HD12 on.

Green = remaining battery power is good (more than 30%).
Red = remaining battery power is poor (10% - 30%).
Flashing Red = critical power.

Low Voltage Protection: If the Li-ION battery's voltage is lower than 2.7V, HD12 will turn off automatically to avoid battery damage by over-discharge.

Charging

The HD12 has a USB-C port for convenient recharging of its battery. While charging the LED power indicator flashes red. Once finished the indicator will turn green to indicate a full battery. While Reverse charging, once the indicator flashes red means poor power and stops reverse charging automatically. (If used the AA battery, the LED power indicator will flashing alternately between green and red)

Contact

Please contact us if you have any questions. Please contact us for a refund or replacement, if your flashlight has a problem within the warranty period.

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon contact: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

Wurkkos HD12是一款多功能高性能的手电，不论是家用还是户外使用都能提供良好的照明体验，同时它也兼容两种电池的使用，14500可充电锂电池或者AA电池。

ANSI/NEMA FL1 参数表（14500 锂电池）

档位	模式	月光档	低档	中高	高亮	极亮	闪烁档
亮度 [lm]	白光	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	红光	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
续航[h]	白光	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	红光	-	53h	7h	1h	-	-
射程 [m]	白光	4m	13m	40m	66m	105m	-
	红光	-	-	9m	15m	-	-
光强 [cd]	白光	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	红光	-	-	4cd	25cd	-	-
抗冲击	1m / 3.28 ft.						
防水等级	IP68						
充电参数	USB-C 充电,最大输入/输出：5V 1A						
提示	上述参数为实验室标准（ANSI/NEMA FL1）内测得800mAh 14500锂电池和AA碱性电池的结果。测试结果会因为电池的不同品质、测试环境的不同而有所不同。						

ANSI/NEMA FL1 参数表（AA 电池）

档位	模式	月光档	低档	中高	高亮	极亮	闪烁档
亮度 [lm]	白光	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	红光	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
续航[h]	白光	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	红光	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
射程 [m]	白光	-	9m	19m	34m	44m	-
	红光	-	-	4m	10m	-	-
光强 [cd]	白光	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	红光	-	-	4cd	25cd	-	-
抗冲击	1m						
防水等级	IP68						
充电参数	USB-C 充电,最大输入/输出：5V 1A						

产品规格

- 灯珠：高性能 LED 灯珠
- 工作电压：1.2V – 4.2V
- 电池型号：1*14500 锂电池,1*AA 碱性电池,1*AA 镍氢电池
- 产品尺寸：84.4mm (总长) x24.4mm x23mm
- 产品重量：48 g (不包含电池)
- 机身材质：6061 铝合金
- 防水等级：IP68
- 自动降档,极低模式开启时会产生热量，在温度过高时会自动降低为高亮模式，以防止产品过热
- 先进的温度调节 (ATR) 技术，在产品将过热时，会降低亮度减少输出，以保护电路与用户。

操作方式



电池装配

拧下尾盖，插入 1*AA 或 1* 14500 电池，阳极 (+) 朝向头部，然后拧回尾盖。



电量提示

开机后，按键灯会提示5秒电量剩余情况。

绿灯 = 电量足（剩余30%以上）
红灯 = 电量不足（剩余10% - 30%）
红灯闪烁 = 电量过低

低电压保护:如果电压持续过低，HD12 将自动关闭，以避免电池因过度放电而损坏。

充电

HD12 有一个 USB-C 充电口，方便为电池充电。充电时，LED 电源指示灯会闪烁红光。充电完成后，指示灯将变绿。表示电池已充满.(如果未装电池或者装入了AA电池,LED 电量指示灯将在绿色和红色之间交替闪烁，无法进行充电操作）

如果您遇到任何问题，请与您的经销商联系

Wurkkos HD12 est une puissante mini lampe de poche à angle droit pour l'intérieur et les activités de plein air comme le camping, la randonnée, la pêche, etc. Alimentée par une batterie AA ou Li-ion rechargeable 14500.

ANSI/NEMA FL1 Graphique (batterie LI-ION 14500)

Mode	Émetteur	Lune	Lueur allée	Moyen	Haut	Turbo	Clignotement
Flux lumineux [lm]	Blanc	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	Rouge	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
Durée de fonctionnement [h]	Blanc	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	Rouge	-	53h	7h	1h	-	-
Distance du faisceau [m]	Blanc	4m	13m	40m	66m	105m	-
	Rouge	-	-	9m	15m	-	-
Intensité maximale [cd]	Blanc	5cd	43cd	398cd	1100cd	2750cd	-
	Rouge	-	-	21cd	56cd	-	-

ANSI/NEMA FL1 Chart (AA alkaline battery)

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
Flux lumineux [lm]	Blanc	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	Rouge	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
Durée de fonctionnement[h]	Blanc	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	Rouge	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
Distance du faisceau [m]	Blanc	-	9m	19m	34m	44m	-
	Rouge	-	-	4m	10m	-	-
Intensité maximale [cd]	Blanc	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	Rouge	-	-	4cd	25cd	-	-
Résistance aux chocs	1m / 3.28 ft.						
Résistance à l'eau	IP68						

Spécification de charge	Port USB-C, entrée/sortie 5V 1A
Remarque	Hlnweis Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur des tests effectués conformément aux normes internationales de test des lampes de poche (ANSI/NEMA FL1) en utilisant une batterie Li-ion 800mAh 14500 et une pile alcaline AA dans notre laboratoire. Les résultats peuvent varier avec d'autres batteries ou dans d'autres conditions environnementales.

Spécifications

- Emitter : LED de haute qualité
- Operating tension : 1.2V - 4.2V
- Battery options : 1x14500 ou 1xAA
- Driver : Driver Boost à courant constant
- Dimension : 84.4mm (longueur) x24.4mm x23mm
- Weight : 48 grammes (sans batterie)
- Flashlight Corps : Alliage d'aluminium 6061 de qualité aérospatiale
- Water résistance i.a.w. IP68
- Automatic Descente d'intensité : Le mode Turbo passe automatiquement au mode Haut pour éviter la surchauffe.
- Electronic protection contre l'inversion de polarité d'une batterie inappropriée
- Advanced Technologie de régulation de la température (ATR)

Instructions d'utilisation



Installation de la batterie

Dévissez le capuchon arrière pour insérer 1*AA ou 1*14500 batterie avec le côté anode (+) vers la tête, puis revissez le capuchon arrière.

Indicateur d'alimentation

L'indicateur situé sur l'interrupteur latéral indique l'état de l'alimentation pendant 5 secondes après la mise sous tension du HD12.
Vert = la puissance restante de la batterie est bonne (plus de 30%).
Rouge = la puissance restante de la batterie est faible (10 % - 30 %).

Rouge clignotant = alimentation critique.
Protection contre les baisses de tension : Si la tension de la batterie Li-ION est inférieure à 2,7 V, le HD12 s'éteint automatiquement pour éviter que la batterie ne soit endommagée par une décharge excessive.

Chargement

La HD12 dispose d'un port USB-C pour recharger sa batterie en toute simplicité. Pendant la charge, l'indicateur d'alimentation LED clignote en rouge. Une fois la charge terminée, l'indicateur devient vert pour indiquer que la batterie est pleine. Pendant la charge inversée, une fois que l'indicateur clignote en rouge, cela signifie que la puissance est insuffisante et la charge inversée s'arrête automatiquement. (En cas d'utilisation d'une pile AA, l'indicateur LED clignote alternativement en vert et en rouge).

Contact

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Veuillez nous contacter pour un remboursement ou un remplacement, si votre lampe de poche a un problème pendant la période de garantie.

Wurkkos Limited :
Courrier : Contact Amazon : us@wurkkos.com ; eu@wurkkos.com ; support@wurkkos.com
Mail Site web : wurkkos@foxmail.com
Site web : www.wurkkos.com
Tél : +86-13728792565

Wurkkos HD12 ist eine leistungsstarke Mini-Taschenlampe mit rechtem Winkel für den Innenbereich und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Wandern, Angeln usw. Energie durch eine AA oder 14500 wiederaufladbare Li-Ion-Batterie.

ANSI/NEMA FL1 Tabelle (14500 LI-ION-Akku)

Modus	Sender	Mond	Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo	Blinken
Lichtstrom [lm]	Weiß	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	Rot	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
Laufzeit[h]	Weiß	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	Rot	-	53h	7h	1h	-	-
Strahlweite nd [m]	Weiß	4m	13m	40m	66m	105m	-
	Rot	-	-	9m	15m	-	-
Spitzenintensität [cd]	Weiß	5cd	43cd	398cd	1100cd	2750cd	-
	Rot	-	-	21cd	56cd	-	-

ANSI/NEMA FL1 Tabelle (AA-Alkalibatterie)

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
Lichtstrom [lm]	Weiß	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	Rot	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
Laufzeit[h]	Weiß	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	Rot	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
Strahlweite nd [m]	Weiß	-	9m	19m	34m	44m	-
	Rot	-	-	4m	10m	-	-
Spitzenintensität [cd]	Weiß	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	Rot	-	-	4cd	25cd	-	-
Schlagsicherheit	1m / 3.28 ft.						
Wasserbeständigkeit	IP68						
Spezifikation für das Laden	USB-C-Anschluss, Eingang/Ausgang 5V 1A						

Hinweis	Hinweis Die oben genannten Parameter basieren auf Tests gemäß den internationalen Taschenlampen-Teststandards (ANSI/NEMA FL1) unter Verwendung eines 800mAh 14500 Li-Ionen-Akkus und einer AA-Alkalibatterie in unserem Labor. Die Ergebnisse können mit anderen Batterien oder unter anderen Umgebungsbedingungen variieren.

Spezifikationen

- Emitter: Hochwertige LEDs
- Operating Spannung: 1.2V - 4.2V
- Battery Optionen: 1x14500 oder 1xAA
- Driver: Boost Konstantstromtreiber
- Dimension: 84.4mm (Länge) x24.4mm x23mm
- Weight: 48 Gramm (ohne Batterie)
- Flashlight Gehäuse: Luft- und Raumfahrttaugliche 6061er Aluminiumlegierung
- Water Widerstandsfähigkeit nach IP68
- Automatic Herunterschalten: Der Turbomodus geht automatisch in den High-Modus über, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Electronic Verpolungsschutz bei falscher Batterie
- Advanced Temperaturregelung (ATR) Technologie

Betriebsanleitung

Einsetzen der Batterie

Schrauben Sie die Endkappe ab und legen Sie eine 1*AA- oder 1*14500-Batterie mit der Anodenseite (+) zum Kopf hin ein, dann schrauben Sie die Endkappe wieder auf.

Betriebsanzeige

Die Anzeige im Seitenschalter zeigt nach dem Einschalten des HD12 5 Sekunden lang den Energiestatus an.
Grün = die verbleibende Batterieleistung ist gut (mehr als 30%).
Rot = die verbleibende Batterieleistung ist schlecht (10% - 30%).
Rot blinkend = kritische Leistung.
Schutz vor Unterspannung: Wenn die Spannung des Li-IONen-Akkus unter 2,7 V fällt, schaltet sich das HD12 automatisch ab, um eine Beschädigung des Akkus durch Überentladung zu vermeiden.

Aufladen

Der HD12 verfügt über einen USB-C-Anschluss zum bequemen Aufladen des Akkus. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Stromanzeige rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün und zeigt damit einen vollen Akku an. Blinkt die Anzeige während des umgekehrten Ladevorgangs rot, bedeutet dies, dass die Leistung zu gering ist und der umgekehrte Ladevorgang automatisch beendet wird. (Bei Verwendung von AA-Batterien blinkt die LED-Stromanzeige abwechselnd grün und rot)

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Rückerstattung oder Ersatz, wenn Ihre Taschenlampe ein Problem innerhalb der Garantiezeit hat.

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon Kontakt: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

Wurkkos HD12は、キャンプ、ハイキング、釣りなどの屋内使用および屋外活動用の強力な1つ二面角懐中電灯です。単三または14500充電式リチウムイオン電池で駆動します。

ANSI/NEMA FL1 チャート（14500 LI-ION battery）

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
輝度[lm]	White	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	Red	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
稼働時間 [h]	White	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	Red	-	53h	7h	1h	-	-
照射距離 [m]	White	4m	13m	40m	66m	105m	-
	Red	-	-	9m	15m	-	-
光の強度 [cd]	White	5cd	43cd	398cd	1100cd	2750cd	-
	Red	-	-	21cd	56cd	-	-

ANSI/NEMA FL1 Chart (AA alkaline battery)

Mode	Emitter	Moon	Low	Medium	High	Turbo	Blinking
輝度 [lm]	White	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	Red	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
稼働時間 [h]	White	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	Red	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
照射距離 [m]	White	-	9m	19m	34m	44m	-
	Red	-	-	4m	10m	-	-
光の強度 [cd]	White	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	Red	-	-	4cd	25cd	-	-
耐衝撃性能	1m / 3.28 ft.						
防水性能	IP68						
充電規格	USB-C port, input/output 5V 1A						

注意	上記のパラメータは、国際懐中電灯試験規格（ANSI/NEMA FL1）に基づき、800mAh 14500リチウムイオン電池と単3型アルカリ電池を使用し、当社研究所で試験したものです。異なるバッテリーの異なる環境条件下では結果が異なる場合があります。

仕様

- エミッター：高品質 LED
- 動作電圧：1.2V～4.2V
- バッテリーオプション：1x14500 or 1xAA
- Driver：ブースト定電流ドライバー
- 寸法：84.4mm（長さ）×24.4mm×23mm
- 重量：48 グラム（バッテリーを含まず）
- 懐中電灯本体：航空宇宙グレード 6061 アルミニウム合金
- 防水性 i.a.w. IP68
- 自動ステップダウン：ターボモードが自動的にハイモードにステップダウンし、オーバーヒートを防止。
- 不適切なバッテリーからの電子逆極性保護
- 高度温度調節（ATR）技術

操作方法



Spécification de charge	Port USB-C, entrée/sortie 5V 1A
Remarque	Hlweis Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur des tests effectués conformément aux normes internationales de test des lampes de poche (ANSI/NEMA FL1) en utilisant une batterie Li-ion 800mAh 14500 et une pile alcaline AA dans notre laboratoire. Les résultats peuvent varier avec d'autres batteries ou dans d'autres conditions environnementales.

Spécifications

- Emitter : LED de haute qualité
- Operating tension : 1.2V - 4.2V
- Battery options : 1x14500 ou 1xAA
- Driver : Driver Boost à courant constant
- Dimension : 84.4mm (longueur) x24.4mm x23mm
- Weight : 48 grammes (sans batterie)
- Flashlight Corps : Alliage d'aluminium 6061 de qualité aérospatiale
- Water résistance i.a.w. IP68
- Automatic Descente d'intensité : Le mode Turbo passe automatiquement au mode Haut pour éviter la surchauffe.
- Electronic protection contre l'inversion de polarité d'une batterie inappropriée
- Advanced Technologie de régulation de la température (ATR)

Istruzioni per l'uso



Installazione della batteria

Svitare il tappo di coda per inserire 1*AA o 1* batteria 14500 con il lato anodico (+) rivolto verso la testa, quindi riavvitare il tappo di coda.

Indicatore di alimentazione

L'indicatore nell'interruttore laterale mostra lo stato di alimentazione per 5 secondi dopo l'accensione dell'HD12.
Verde = la carica residua della batteria è buona (più del 30%).
Rosso = la carica residua della batteria è scarsa (10% - 30%).
Rosso lampeggiante = potenza critica.

Protezione da bassa tensione: Se la tensione della batteria Li-ION è inferiore a 2,7 V, l'HD12 si spegne automaticamente per evitare che la batteria si danneggi per scarica eccessiva.

Ricarica

L'HD12 è dotato di una porta USB-C per ricaricare comodamente la batteria. Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione a LED lampeggia in rosso. Una volta terminata, l'indicatore diventa verde per indicare una batteria piena. Durante la ricarica inversa, una volta che l'indicatore lampeggia in rosso significa che l'alimentazione è scarsa e la ricarica inversa si interrompe automaticamente. (Se si utilizzano le batterie AA, l'indicatore di alimentazione a LED lampeggia alternativamente tra il verde e il rosso).

Contatto

Contattateci per qualsiasi domanda. Se la torcia presenta un problema durante il periodo di garanzia, contattateci per un rimborso o una sostituzione.

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon contact: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

Wurkkos HD12 es una potente mini linterna de ángulo recto para uso en interiores y actividades al aire libre como camping, senderismo, pesca, etc. Alimentación mediante una batería AA o Li-ion recargable 14500. .

ANSI/NEMA FL1 Chart (Batería LI-ION 14500)

Mode	Emitter	Luna	Bajo	Medio	Alta	Turbo	Parpadeo
Flujo luminoso [lm]	Blanca	2lm	10lm	120lm	300lm	850-3000lm	-
	Rojo	-	1lm	10lm	30lm	-	30lm
Funcionamiento [h]	Blanca	80h	19.5h	2.5h	1h	2min+45min	-
	Rojo	-	53h	7h	1h	-	-
Distancia del rayo [m]	Blanca	4m	13m	40m	66m	105m	-
	Rojo	-	-	9m	15m	-	-
Intensidad pico [cd]	Blanca	5cd	43cd	398cd	1100cd	2750cd	-
	Rojo	-	-	21cd	56cd	-	-

ANSI/NEMA FL1 Chart (Pilas alcalinas AA)

Mode	Emitter	Luna	Bajo	Medio	Alta	Turbo	Parpadeo
Flujo luminoso [lm]	Blanca	0.5lm	10lm	30lm	90lm	150-900m	-
	Rojo	-	0.3lm	2lm	15lm	-	15lm
Funcionamiento [h]	Blanca	100h	35h	7h	1.25h	1min+48min	-
	Rojo	-	60h	9.5h	1.5h	-	-
Distancia del rayo [m]	Blanca	-	9m	19m	34m	44m	-
	Rojo	-	-	4m	10m	-	-
Intensidad pico[cd]	Blanca	-	21cd	90cd	290cd	487cd	-
	Rojo	-	-	4cd	25cd	-	-
Resistencia al impacto	1m / 3.28 ft.						
Resistente al agua	IP68						
Carga type-C/unidad	Puerto USB-C, entrada/salida 5 V 1 A						

Especificaciones

- Emitter: LED de alta calidad
- Tensión de funcionamiento: 1,2V - 4,2V
- Battery opciones: 1x14500 /1xAA
- Driver: Controlador Boost de corriente constante
- Dimensión: 84,4 mm (longitud) x24,4 mm x23 mm
- Weight: 48 gramos (sin pila)
- Cuerpo de la linterna: Aleación de aluminio de grado aeroespacial 6061
- Resistencia al agua i.a.w. IP68
- Reducción automática: El modo Turbo pasa automáticamente al modo Alto para evitar el sobrecalentamiento.
- Protección electrónica contra polaridad inversa por batería inadecuada
- Tecnología de regulación avanzada de la temperatura (ATR)

Instrucciones



Instalación de baterías

Desenrosca la tapa de la cola para insertar 1*AA o 1* pila 14500 con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal y, a continuación, vuelve a enroscar la tapa de la cola.

Indicador de encendido

El indicador del interruptor lateral muestra el estado de la alimentación durante 5 segundos después de encender el HD12
Verde = la carga restante de la batería es buena (más del 30%).
Rojo = queda poca batería (10% - 30%).
Rojo intermitente = potencia crítica.

Protección de bajo voltaje: Si el voltaje de la batería LI-ION es inferior a 2,7V, el HD12 se apagará automáticamente para evitar daños en la batería por sobredescarga.

Cargando

la HD12 dispone de un puerto USB-C para recargar cómodamente su batería. Durante la carga, el indicador LED de alimentación parpadea en rojo. Una vez finalizada, el indicador se volverá verde para indicar que la batería está llena. Durante la carga inversa, una vez que el indicador parpadea en rojo significa que la energía es insuficiente y se detiene automáticamente la carga inversa. (Si se utiliza la batería AA, el indicador LED de alimentación parpadeará alternativamente entre verde y rojo)

Contacto

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Por favor, póngase en contacto con nosotros para un reembolso o reemplazo, si su linterna tiene un problema dentro del periodo de garantía.

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon contact: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

Remarque	Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur des tests effectués conformément aux normes internationales de test des lampes de poche (ANSI/NEMA FL1) utilisant une batterie Li-ion 14500 de 800 mAh et une batterie alcaline AA dans notre laboratoire. Les résultats peuvent varier avec différentes batteries ou dans différentes conditions environnementales.

Especificaciones

- Emitter: LED de alta calidad
- Tensión de funcionamiento: 1,2V - 4,2V
- Battery opciones: 1x14500 /1xAA
- Driver: Controlador Boost de corriente constante
- Dimensión: 84,4 mm (longitud) x24,4 mm x23 mm
- Weight: 48 gramos (sin pila)
- Cuerpo de la linterna: Aleación de aluminio de grado aeroespacial 6061
- Resistencia al agua i.a.w. IP68
- Reducción automática: El modo Turbo pasa automáticamente al modo Alto para evitar el sobrecalentamiento.
- Protección electrónica contra polaridad inversa por batería inadecuada
- Tecnología de regulación avanzada de la temperatura (ATR)

Instrucciones

Instalación de baterías

Desenrosca la tapa de la cola para insertar 1*AA o 1* pila 14500 con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal y, a continuación, vuelve a enroscar la tapa de la cola.

Indicador de encendido

El indicador del interruptor lateral muestra el estado de la alimentación durante 5 segundos después de encender el HD12
Verde = la carga restante de la batería es buena (más del 30%).
Rojo = queda poca batería (10% - 30%).
Rojo intermitente = potencia crítica.

Protección de bajo voltaje: Si el voltaje de la batería LI-ION es inferior a 2,7V, el HD12 se apagará automáticamente para evitar daños en la batería por sobredescarga.

Cargando

la HD12 dispone de un puerto USB-C para recargar cómodamente su batería. Durante la carga, el indicador LED de alimentación parpadea en rojo. Una vez finalizada, el indicador se volverá verde para indicar que la batería está llena. Durante la carga inversa, una vez que el indicador parpadea en rojo significa que la energía es insuficiente y se detiene automáticamente la carga inversa. (Si se utiliza la batería AA, el indicador LED de alimentación parpadeará alternativamente entre verde y rojo)

Contacto

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Por favor, póngase en contacto con nosotros para un reembolso o reemplazo, si su linterna tiene un problema dentro del periodo de garantía.

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon contact: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

注意	上記のパラメータは、国際懐中電灯試験規格（ANSI/NEMA FL1）に基づき、800mAh 14500リチウムイオン電池と単3型アルカリ電池を使用し、当社研究所で試験したものです。異なるバッテリーの異なる環境条件下では結果が異なる場合があります。

パッテリーの取り付け

テールキャップのネジを緩めて、1*AAまたは1* 14500バッテリーを陽極側（+）をヘッドに向けて挿入し、テールキャップを右に戻します。

電源インジケーター

サイドスイッチのインジケーターは、HD12の電源を入れてから5秒間、電源の状態を表示します：
緑 = バッテリー残量が良好（30%以上）。
赤 = バッテリー残量が少ない（10%～30%）。
赤の点滅 = 危険な状態です。
低電圧保護：リチウムイオンバッテリーの電圧が2.7V以下になると、HD12は自動的に電源を切り、過放電によるバッテリーへのダメージを防ぎます。

充電

HD12は、バッテリーの充電に便利なUSB-Cポートを備えています。充電中は、LED電源インジケーターが赤く点滅します。充電が完了すると、インジケーターが緑色に点灯し、バッテリーが満充電であることを示します。逆充電中は、インジケーターが赤色に点滅すると、電力が不足を意味し、逆充電は自動的に停止します。（単三電池を使用した場合、LEDパワーインジケーターは緑と赤に交互に点滅します。）

連絡先

ご質問がある場合は、お問い合わせください。保証期間内に問題が発生した場合は、返金または交換をさせていただきます。

Wurkkos Limited:
Mail: Amazon contact: us@wurkkos.com; eu@wurkkos.com; support@wurkkos.com
Mail Website: wurkkos@foxmail.com
Website: www.wurkkos.com
Tel: +86-13728792565

Wurkkos HD12 - это мощный мини-фонарик с прямым углом для использования внутри помещений и активного отдыха, например, в кемпинге, походах, на рыбалке и т.п. Питание осуществляется от типа AA или литий-ионного перезаряжаемого 14500 аккумулятора.

ANSI/NEMA FL1 Таблица