

关于逆变器常见问题

Frequently Asked Questions About Inverters

Häufig gestellte Fragen zu Wechselrichtern

警告保护内容 Warning Protection Content Warnung Schutz Inhalt	触发条件 TriggerCondition Auslösebedingung	指示灯 Indicator Light Kontrollleuchte	警告恢复 Warning Recovery Warnung Wiederherstellung
PV电压高保护 PVOver-voltage Protection PV-Überspannungsschutz	> 60V	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	小于 58V Less than 58V Weniger als 58 V
PV电压低保护 PVUnder-voltage Protection PV-Unterspannungsschutz	< 18V	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	大于 20V Greater than 20V Größer als 20 V
离线 Offline	无, 会报 AC 低压 None, ACunder-voltage willbereported Keine, AC-Unterspannung wird gemeldet	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	无 None Keine
温度过高降额提醒 High Temperature Derating Alert Warnung vor Temperaturü berlastung	无, 降额不报的 None, derating will not be reported Keine, eine Leistungsreduzierung wird nicht gemeldet.	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	无 None Keine
微逆过温保护 Microinverter Over-temperature Protection Microinverter-Übertempera turschutz	大于 95°C Above95°C Über 95 °C	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	小于等于 93°C 93°C or below
市电低频率保护 Grid Low Frequency Protection Netz-Niederfrequenzschutz	50hz: < 47.5hz 60hz: < 57.5hz	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	50Hz 的 > 47.6, 60Hz 的 > 57.6hz For 50Hz, > 47.6 Hz, For 60Hz, > 57.6 Hz
市电高频率保护 Grid High Frequency Protection Hochfrequenzschutz für das Stromnetz	50hz: > 51.5hz 60hz: > 62.5hz	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	50Hz 的 < 51.4, 60Hz 的 < 62.4Hz For 50Hz, < 47.6 Hz, For 60Hz, < 57.6 Hz
市电电压高保护 Grid Over-voltage Protection Netzüberspannungsschutz	> 270V	红 LED 常亮 Red LED steadyon Rote LED leuchtet konstant	< 267V

市电电压低保护 Grid Under-voltage Protection Netzunterspannungsschutz	< 190V	红 LED 常亮 Red LED steady on Rote LED leuchtet konstant	> 193V
电网停电/断网 Power Outage/Disconnected Grid Stromausfall/Netz getrennt Netz	无, 会报 AC 低压 None, AC under-voltage will be reported	红 LED 常亮 Red LED steady on Rote LED leuchtet konstant	无 None Keine
孤岛保护 Anti-Islanding Protection Anti-Islanding-Schutz	出现电网掉电 Grid power loss detected Stromausfall im Netz erkannt	红 LED 常亮 Red LED steady on Rote LED leuchtet konstant	电网再次来电时 when power is restored wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist
电源线未接 Power Line Not Connected Stromleitung nicht angeschlossen	无, 会报 AC 低压 None, AC under-voltage will be reported Keine, AC-Unterspannung wird gemeldet	红 LED 常亮 Red LED steady on Rote LED leuchtet konstant	